



- Cargador de baterías y arrancador: carga de baterías WET/START/STOP y arranque de cualquier tipo de motor de gasolina de 12/24V.
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.
- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

## DATOS TÉCNICOS

CODIGO	<b>807539</b>	TENSION CARGA	<b>12 / 24 V</b>	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	<b>30 Ah</b>
TENSION DE RED MONOFASICA	<b>230 V</b>	CORRIENTE CARGA EFFICACE	<b>30 A</b>	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	<b>400 Ah</b>
FRECUENCIA DE RED	<b>50 / 60 Hz</b>	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	<b>20 A</b>	POSICIONES DE REGULATION	<b>2</b>
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	<b>0,8 kW</b>	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	<b>120 A</b>	DIMENSIONES (LxWxH)	<b>22,5 x 29 x 20,5 cm</b>
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	<b>3,6 kW</b>	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	<b>180 A</b>	PESO	<b>9 kg</b>

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

123569 CABLE 6 MMQ 2 M Y PINZA DE MASA

123588 CABLE 6MMQ 2 M PINZA POSITIVO

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

### FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA

802258 FUSIBLES 30A 20 PZ

## DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V, y para arranque de cualquier modelo de motor a gasolina.

Características:

- selección de carganormal, rápida (BOOST), arranque rápido
- visualización de la corriente de carga y de arranque
- protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

## DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO