



- Cargador de baterías y arrancador para baterías WET de 12/24V y el arranque rápido de todos los tipos de vehículos, furgonetas, vehículos ligeros. 300A max.
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.



- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

## DATOS TÉCNICOS

CODIGO	<b>829381</b>	TENSION CARGA	<b>12 / 24 V</b>	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	<b>20 Ah</b>
TENSION DE RED MONOFASICA	<b>230 V</b>	CORRIENTE CARGA EFFICACE	<b>45 A</b>	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	<b>700 Ah</b>
FRECUENCIA DE RED	<b>50 / 60 Hz</b>	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	<b>31 A</b>	POSICIONES DE REGULATION	<b>3</b>
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	<b>1 kW</b>	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	<b>180 A</b>	DIMENSIONES (LxWxH)	<b>30,5 x 36 x 63 cm</b>
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	<b>6,4 kW</b>	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	<b>300 A</b>	PESO	<b>13,4 kg</b>

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A
123425	CABLE 10 MMQ 2 M

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

### FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA

802259	FUSIBLES 50A 20 PZ
--------	--------------------

## DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido;
- visualización de la corriente de carga y de arranque;
- protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.

## DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



ELECTRICSHEMA



CERTIFICADO