



- Generator zum Kondensator-Entladungsschweißen von Stiften mit einem Durchmesser von 3-8 mm mit Zündung der Spitzen. Mit Pistole, Massekabel und M4-Stiften.
- Das Schweißen von Stiften ist auf oberflächlich unbehandelten oder nicht oxidierten Oberflächen möglich, auf Stahl, rostfreiem Stahl, galvanisiertem Stahl, Messing und vor allem auf Aluminium.
- Die kurze Dauer des Schweißverfahrens verringert die thermischen Veränderungen am Werkstück auf ein Minimum.
- Automatische Spannungsänderung 115-230 V.

TECHNISCHE DATEN

KODE	823049	LEISTUNGSFAKTOR (cosphi)	0,8	DIAM.AUFPUNKTBARER BOLZEN	3 - 8 mm
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	115 / 230 V	KAPAZITÄT	66000 µF	ISOLATIONSKLASSE	F
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	PUNKTSCHWEIßENERGIE	1500 J max	SCHUTZKLASSE	IP23
SEKUNDARE LEERLAUFSPANNUNG	12 V	PUNKTSCHWEIßDAUER	1 - 3 ms	ABMESSUNGEN (LxWxH)	43 x 17 x 29 cm
MAX LEISTUNGS-AUFNAHME	0,9 kW	N.AUFPUNKTBARER BO.	20 studs/min	GEWICHT	15,5 kg

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

ALUSPOTTER ZUBEHÖR

143651 ALUSPOTTER BOX

WAGEN UND ZUBEHÖR

803084 WAGEN - AMERICA

BESCHREIBUNG

Generator zum Kondensatorentladungsschweißen von Bolzenschrauben mit einem Durchmesser von 3 bis 8 mm sowie andere Zubehörteile, mit Spitzenzündung.

Besonders geeignet für Anwendungen in Installation, Wartung, Thermotechnik.

Gestattet das Schweißen von Bolzenschrauben auf unbehandelten oder nicht oxidierten Oberflächen aus Stahl, rostfreiem Stahl, galvanisiertem Stahl, Messing und insbesondere Aluminium.

Durch die kurze Dauer des Schweißprozesses wird die entgegengesetzte Oberfläche in keiner Weise verändert, auch wenn sie lackiert, plastifiziert oder verzinkt ist.

115-230V automatischer Spannungswechsel.

Komplett mit Punktschweißpistole, Massekabel mit Klemme und Zubehör.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE