

ENERGY 650 START







- Batterieladegerät und Starter für Batterien des Typs WET mit 12/24 V und Schnellstart aller Fahrzeugtypen, Lieferwagen, leichten Lkws, Erdbewegungsmaschinen, Traktoren und Lkws.
- Schnellladevorgang (BOOST) und Schnellstart.
- Fernbedienung. Timer zum Programmieren des zeitgesteuerten BOOST-Ladens und kein Überladen der Batterie.



- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.



TECHNISCHE DATEN

KODE	829385	AUFLADE UND ANLASS.	12 / 24 V	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	20 Ah
DREIPHASIGE NETZSPANNUNG	230 / 400 V	EFFIZIENTE LADUNGSTROM	100 A	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	1600 / 800 Ah
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	80 A	SCHALTSTUFEN	5
LEISTUNGSAUFNAHME BEI LAD.	2,5 kW	STARTSTROM 1V/C EN60335-29	640 A	ABMESSUNGEN (LxWxH)	36,5 x 46 x 75,5 cm
LEISTUNGSAUFNAHME BEI STA.	20 kW	MAX STARTSTROM	1000 A	GEWICHT	38 kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

123993 FERNSTEUERUNG 6 M

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN

802131 SICHERUNGEN 100A 10 STK

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen, Maschinen zur Bewegung von Erdreich, Kleinlastern, Traktoren und LKW.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Zeitschalter für Schnellaufladung
- Fernsteuerung
- Anzeige Lade-und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE