



- Cargador de baterías y arrancador: carga de baterías WET/START/STOP y arranque de cualquier tipo de motor de gasolina y diésel hasta 70 hp de 12/24V.
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.
- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	807551	TENSION CARGA	12 / 24 V	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	20 Ah
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	45 A	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	700 Ah
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	31 A	POSICIONES DE REGULATION	3
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	1 kW	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	180 A	DIMENSIONES (LxWxH)	26,5 x 34,5 x 23 cm
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	6,4 kW	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	300 A	PESO	10,9 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

123425	CABLE 10 MMQ 2 M
712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A
120825	CABLE TW05V-F 1X010 L=02.00M-OJETE

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA

802259	FUSIBLES 50A 20 PZ
--------	--------------------

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V/24V, y para arranque de cualquier modelo de motor a gasolina y diesel hasta 70 hp.

Características:

- selección de carga normal, rápida (BOOST), arranque rápido
- visualización de la corriente de carga y de arranque
- protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO