



- Cargador de baterías y arrancador para baterías WET de 12/24V y el arranque rápido de todos los tipos de vehículos, furgonetas, vehículos ligeros. 300A max.
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.



- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	829381	TENSION CARGA	12 / 24 V	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	20 Ah
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	45 A	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	700 Ah
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	31 A	POSICIONES DE REGULATION	3
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	1 kW	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	180 A	DIMENSIONES (LxWxH)	30,5 x 36 x 63 cm
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	6,4 kW	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	300 A	PESO	13,4 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A
123425	CABLE 10 MMQ 2 M

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA	
802259	FUSIBLES 50A 20 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido;
- visualización de la corriente de carga y de arranque;
- protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



CERTIFICADO