



- Cargador de baterías y arrancador para baterías WET de 12/24V y el arranque rápido de todos los tipos de vehículos, furgonetas, vehículos ligeros. 400A max.
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.



- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	829382	TENSION CARGA	12 / 24 V	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	20 Ah
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	90 A	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	1000 Ah
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	60 A	POSICIONES DE REGULATION	4
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	2 kW	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	300 A	DIMENSIONES (LxWxH)	30,5 x 36 x 63 cm
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	12 kW	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	400 A	PESO	16,4 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA

802260	FUSIBLES 80A 20 PZ
--------	--------------------

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido;
- visualización de la corriente de carga y de arranque;
- protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO