



- Cargador de baterías y arrancador para baterías WET de 12/24V y el arranque rápido de todos los tipos de vehículos, furgonetas, vehículos ligeros. 570A max.
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.



- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	829384	TENSION CARGA	12 / 24 V	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	20 Ah
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	90 A	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	1550 Ah
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	70 A	POSICIONES DE REGULATION	4
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	2 kW	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	360 A	DIMENSIONES (LxWxH)	36,5 x 46 x 75,5 cm
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	10 kW	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	570 A	PESO	24 kg

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA

802029 FUSIBLES 100A 20 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido;
- temporizador para la carga rápida;
- visualización de la corriente de carga y de arranque;
- protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO