



ELEMENTS

12V

24V

Wet

EFB



EAC

- Cargador de baterías y arrancador: carga de baterías WET, START-STOP de 12/24V y arranque rápido de todos los coches, furgonetas, etc. (570A máx.).
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.
- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	829392	TENSION CARGA	12 / 24 V	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	20 Ah
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	105 A	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	1550 Ah
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	70 A	POSICIONES DE REGULATION	4
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	2,2 kW	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	360 A	DIMENSIONES (LxWxH)	32 x 38 x 78 cm
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	12 kW	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	570 A	PESO	24 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA

802029	FUSIBLES 100A 20 PZ
--------	---------------------

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de acumuladores de plomo (WET/START-STOP) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automoviles, furgonetas y camiones ligeros.

Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido
- visualización dela corriente de carga y de arranque
- protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO

ENLACES ÚTILES



VIDEO