



- Chargeur professionnel pour batteries WET / START-STOP de 6 / 12 / 24 / 36 / 48 V. Pourvu d'un ampèremètre et d'un voltmètre.
- Permet de recharger en même temps plusieurs batteries branchées en série.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807063	TENSION DE CHARGE	6/12/24/36/48 V	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	100/300/300/300/300Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	11/30/30/30/27 A	POSITIONS DE REGLAGE	6
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	7/20/20/20/18 A	DIMENSIONS (LxLxH)	28 x 35 x 32 cm
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	1000 W	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	10 Ah	POIDS	12,7 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

123569 CABLE 6 MMQ 2 M ET PINCE DE MASSE

123588 CABLE 6MMQ 2 M PINCE POSITIVE

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE

802258 FUSIBLES 30A 20 PCS

DESCRIPTION

Chargeur de batterie professionnel pour la charge de tous types d'accumulateurs (WET) avec tension 6/12/24/36/48V avec protection contre surcharges et inversions de polarité. Permet la charge simultanée de plusieurs batteries en série. Equipé d'ampèremètre et de voltmètre.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT