



- Chargeur de batterie et démarreur : charge de batteries WET / START / STOP et démarrage de tout type de moteur essence de 12 / 24 V.
- Sélection charge normale, charge rapide (BOOST), démarrage rapide.
- Affichage du courant de charge et de démarrage.
- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807539	TENSION CHARGE/DEMARRAGE	12 / 24 V	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	30 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	30 A	CAPACITE'NOM.REFER. MAX.	400 Ah
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	20 A	POSITIONS DE REGLAGE	2
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	0,8 kW	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29	120 A	DIMENSIONS (LxLxH)	22,5 x 29 x 20,5 cm
PUISSANCE ABSORBEE DEMARR.	3,6 kW	COURANT DE DEMARRAGE MAX	180 A	POIDS	9 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

123569	CABLE 6 MMQ 2 M ET PINCE DE MASSE
123588	CABLE 6MMQ 2 M PINCE POSITIVE

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE

802258	FUSIBLES 30A 20 PCS
--------	---------------------

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V, et le démarrage de tous les types de voitures essence.

Caractéristiques:

- sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide
- affichage du courant de charge et de démarrage
- protection contre surcharges et inversions de polarité.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



Liste Pièces Détachées