



Tronic

12V

24V

Wet

Gel

MF

AGM

Pb-Ca

EFB



- Chargeur à technologie TRONIC pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB de 12 / 24 V.
- Fonction BOOST (charge rapide).
- Affichage du courant de charge, protection contre les inversions de polarité, courts-circuits.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807540	TENSION DE CHARGE	12 / 24 V	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	225 / 180 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	18 / 12 A	POSITIONS DE REGLAGE	4
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	12 / 8 A	DIMENSIONS (LxLxH)	22,5 x 29 x 20,5 cm
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	300 W	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	30 / 20 Ah	POIDS	7,2 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

123985	CABLE DE MASSE 2,5 MMQ 1,5 M
123986	CABLE POSITIVE 2,5 MMQ 1,5 M
712623	COLORADO 40R PINCE POSITIV 40A
712624	COLORADO 40B PINCE DE MASSE 40A

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE

802257	FUSIBLES 20A 10 PCS
--------	---------------------

DESCRIPTION

Chargeur de batterie avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb avec tension 12V/24V.

Possibilité de charge normale (MIN) ou charge rapide (BOOST) en modalité tampon (TRONIC), ou charge malléable (CHARGE).

La charge automatique est indiquée pour la charge d'accumulateurs hermétiques, sans entretien (GEL/AGM/START-STOP), et la charge malléable pour les accumulateurs à électrolyte libre (WET).

Caractéristiques:

- sélecteur tension de sortie, type de charge, mode de charge
- affichage du courant de charge
- protection contre surcharges et inversions de polarité.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES