

ALPINE 18 BOOST



- Chargeur pour batteries WET 12 / 24 V. Pourvu d'un ampèremètre et d'un sélecteur de charge normale ou rapide (BOOST). 200 W.
- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807545	TENSION DE CHARGE	12 / 24 V	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	185 / 90 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	14 / 8 A	POSITIONS DE REGLAGE	2
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	9 / 5 A	DIMENSIONS (LxLxH)	17 x 25 x 16,5 cm
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	200 W	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	14 / 6 Ah	POIDS	3,5 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

123555	CABLE POSITIVE 1,5 MMQ 1 M
123556	CABLE DE MASSE 1,5 MMQ 1 M
712623	COLORADO 40R PINCE POSITIV 40A
712624	COLORADO 40B PINCE DE MASSE 40A

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE

802256	FUSIBLES 15A 10 PCS
--------	---------------------

DESCRIPTION

Chargeur de batterie pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V.
Protection contre surcharges et inversions de polarité.
Sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST). Fourni avec ampèremètre.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES