

ALPINE 50 BOOST



12V

24V



- Chargeur pour batteries WET 12 / 24 V. Pourvu d'un ampèremètre et d'un sélecteur de charge normale ou rapide (BOOST). 1000 W.
- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807548	TENSION DE CHARGE	12 / 24 V	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	500 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	45 A	POSITIONS DE REGLAGE	4
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	31 A	DIMENSIONS (LxLxH)	26,5 x 34,5 x 23 cm
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	1000 W	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	20 Ah	POIDS	9,9 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

123569	CABLE 6 MMQ 2 M ET PINCE DE MASSE
123581	CABLE 6MMQ 2 M PINCE POSITIVE

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE	
802259	FUSIBLES 50A 20 PCS

DESCRIPTION

Chargeur de batterie pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12V/24V.
Protection contre surcharges et inversions de polarité.
Sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST). Fourni avec ampèremètre.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT