



- Chargeur de batterie et démarreur : charge de batteries WET / START / STOP et démarrage de tout type de moteur essence et diesel à 70 hp de 12 / 24 V.
- Sélection charge normale, charge rapide (BOOST), démarrage rapide.
- Affichage du courant de charge et de démarrage.
- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807551	TENSION CHARGE/DEMARRAGE	12 / 24 V	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	20 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	45 A	CAPACITE'NOM.REFER. MAX.	700 Ah
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	31 A	POSITIONS DE REGLAGE	3
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	1 kW	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29	180 A	DIMENSIONS (LxLxH)	26,5 x 34,5 x 23 cm
PUISSANCE ABSORBEE DEMARR.	6,4 kW	COURANT DE DEMARRAGE MAX	300 A	POIDS	10,9 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

123425	CABLE 10 MMQ 2 M
712001	COLORADO 150B PINCE DE MASSE 150A
712002	COLORADO 150R PINCE POSITIV 150A
120825	CABLE TW05V-F 1X010 L=02.00M-OEILLET

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE

802259	FUSIBLES 50A 20 PCS
--------	---------------------

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12V/24V, et le démarrage de tous les types de voitures essence et diesel jusqu'à 70 hp.

Caractéristiques:

- sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide
- affichage du courant de charge et de démarrage
- protection contre surcharges et inversions de polarité.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES