



XT
RANGE

MMA

TIG



MMA TIG
SCRATCH
DC



- Poste de soudage inverter à électrode MMA et TIG en courant continu (DC) avec amorçage par frottement 200 A, à structure robuste et résistante aux chocs.
- Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick. Électrodes utilisables : rutil, basiques, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
- Haute stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation. Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
- Connecteurs rapides (prise) Ø 50 mm. Poignée solide en métal. Compact et facile à transporter.
- Consommations modérées grâce à la technologie inverter.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816151	TENSION A VIDE MAX EN DC	60 V	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT ABSORBEE MAX	38 A	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 4 mm
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COURANT ABSORBEE AU 60%	22 A	CLASSE D'ISOLATION	F
PLAGE DE REGLAGE EN DC	5 - 200 A	PUISSANCE ABSORBEE MAX	6 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP23
COURANT MAX DC EN60974-1	200 @ 35 % A	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	3,3 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	42 x 18,2 x 29,2 cm
COURANT 35% DC	200 A	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	10 kW	POIDS	7,28 kg
COURANT AU 60% EN DC	140 A	RENDEMENT	89 %		

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

AUTRES ACCESSOIRES

803400 MALLETTE PLASTIQUE - HEAVY DUTY

KITS DE SOUDAGE TIG

802491 KIT SOUDAGE TIG - ST26V

ELECTRODES EN BOITE

802737 ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG

802739 ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG

802749 ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

ACCESSOIRES/DIVERS /PIECES DET

801081 KIT SOUDAGE MMA 300A 25 MMQ 4+3M AX50

DESCRIPTION

Poste de soudage inverser à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à contact.

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.

Robuste et résistant aux chocs.

Caractéristiques:

- compact et léger ;
- embout rapide (prise) Ø 50 mm ;
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation ;
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick ;
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



BROCHURE

LIENS UTILES



VIDEO