



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816239	COURANT AU 60% EN DC	100 A	RENDEMENT	86 %
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	TENSION A VIDE MAX EN DC	82 V	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COURANT ABSORBEE MAX	28 A	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 4 mm
PLAGE DE REGLAGE EN DC	10 - 150 A	COURANT ABSORBEE AU 60%	17 A	CLASSE D'ISOLATION	F
%USE (À 20°C) (*)	90% @ 150A	PUISSANCE ABSORBEE MAX	4,2 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP23
COURANT MAX DC EN60974-1	140 @ 25 % A	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	2,8 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	31 x 14 x 24,5 cm
COURANT 35% DC	125 A	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	6 kW	POIDS	4 kg

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

KITS DE SOUDAGE TIG

801097 KIT SOUDAGE TIG - ST9V

ELECTRODES EN BLISTER

804569 ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS

804570 ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS

804571 ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS

804572 ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 3,2 MM 8 PCS

804564 ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS

804565 ELECTRODES RUTILES D. 2,0 MM 15 PCS

804566 ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 15 PCS

804567 ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 10 PCS

802620 ELECTRODES RUTILES D. 4 MM 8 PCS

ELECTRODES EN BOITE

802737 ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG

802739 ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG

802749 ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

ACCESSOIRES/DIVERS /PIECES DET

801096 KIT SOUDAGE MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25

DESCRIPTION

Poste de soudage inverser à électrode MMA et TIG en courant continu (DC) avec amorçage à contact.

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilles, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- Construction robuste et surélevée contre la poussière, l'eau et la saleté ;
- Compact et léger ;
- Écran pour l'affichage du courant de soudage sélectionné;
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation ;
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick ;
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES