



- Chargeur de batterie et démarreur pour batteries WET de 12 / 24 V et le démarrage rapide de tous les types de voitures, fourgons, camions légers. 570A max.
- Sélection charge normale, charge rapide (BOOST), démarrage rapide.
- Affichage du courant de charge et de démarrage.



- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	829384	TENSION CHARGE/DEMARRAGE	12 / 24 V	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	20 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	90 A	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	1550 Ah
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	70 A	POSITIONS DE REGLAGE	4
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	2 kW	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29	360 A	DIMENSIONS (LxLxH)	36,5 x 46 x 75,5 cm
PUISSANCE ABSORBEE DEMARR.	10 kW	COURANT DE DEMARRAGE MAX	570 A	POIDS	24 kg

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE

802029 FUSIBLES 100A 20 PCS

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12V/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers.

Caractéristiques:

- sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide ;
- temporisateur pour charge rapide ;
- affichage du courant de charge et de démarrage ;
- protection contre surcharges et inversion de polarité.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES