



ELEMENTS

12V

24V

Wet

EFB



- Chargeur de batterie et démarreur : chargeur de batteries WET, EFB de 12/24V et démarrage rapide de tous les types d'automobiles, fourgons, etc. (300 A max).
- Sélection charge normale, charge rapide (BOOST), démarrage rapide.
- Affichage du courant de charge et de démarrage.
- Protection contre les surcharges et l'inversion de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	829490	TENSION CHARGE/DEMARRAGE	12 / 24 V	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	20 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	45 A	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	700 Ah
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	31 A	POSITIONS DE REGLAGE	3
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	1 kW	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29	180 A	DIMENSIONS (LxLxH)	26,1x39,5x80,8cm
PUISSANCE ABSORBEE DEMARR.	6,4 kW	COURANT DE DEMARRAGE MAX	300 A	POIDS	15 kg

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE

802259 FUSIBLES 50A 20 PCS

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs WET/EFB avec tension 12V/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers.

Caractéristiques :

- Sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide ;
- Affichage du courant de charge et de démarrage ;
- Protection contre surcharges et inversion de polarité.

Fourni avec câbles à pinces.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT