



- Caricabatterie e avviatore: carica di batterie WET/START/STOP e avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina da 12/24V.
- Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido.
- Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.
- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.

## DATI TECNICI

|                           |                   |                            |                  |                          |                            |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| CODICE                    | <b>807539</b>     | TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO | <b>12 / 24 V</b> | CAPACITA NOM.LE RIF.MIN. | <b>30 Ah</b>               |
| TENSIONE DI RETE MONOFASE | <b>230 V</b>      | CORRENTE CARICA EFFICACE   | <b>30 A</b>      | CAPACITA NOM.LE RIF.MAX. | <b>400 Ah</b>              |
| FREQUENZA DI RETE         | <b>50 / 60 Hz</b> | CORRENTE CARI.EN60335-2-29 | <b>20 A</b>      | POSIZIONI DI REGOLAZIONE | <b>2</b>                   |
| POTENZA ASSORBITA CARICA  | <b>0,8 kW</b>     | CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29 | <b>120 A</b>     | DIMENSIONI (LxWxH)       | <b>22,5 x 29 x 20,5 cm</b> |
| POTENZA ASSORBITA AVV.TO  | <b>3,6 kW</b>     | CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX | <b>180 A</b>     | PESO                     | <b>9 kg</b>                |

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 123569 | CAVO 6 MMQ 2 M E PINZA DI MASSA |
| 123588 | CAVO 6MMQ 2 M PINZA POSITIVO    |

## ACCESSORI OPTIONAL

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>FUSIBILI CARICABATTERIE</b> |                            |
| 802258                         | FUSIBILI LAMELLA 30A 20 PZ |

## DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI