



POWER SUPPLY



LED LIGHT



POWER BANK



START



- Power station con onda sinusoidale pura alimentata dotata di potente batteria al litio 1280 Wh LiFe PO4.
- Alimenta e ricarica dispositivi elettrici e elettronici attraverso uscite: 3 USB A (5V/ 2,4A) e 1 USB Quick Charge (18W/ 5V,9V,12V); 2 USB C Power Delivery (100W); 1 uscita 12V (presa accendisigari); 2 uscite jack 12V; 3 prese 220V/ 50HZ.
- Display lcd per la visualizzazione della percentuale di carica della batteria, delle ore di funzionamento e della potenza assorbita da ciascuna uscita attiva.
- Luce led (230 lumen) con 5 modalità di funzionamento: fissa (bassa, media, alta intensità); intermittente; SOS.
- Presa CC per la ricarica tramite alimentatore o pannello solare.
- Avviatore 12V (1000 A start A max).
- Capacità ampliabile con collegamento ad una batteria esterna.
- Compatto e trasportabile. Dotato di cavo con spina accendisigari e alimentatore.

DATI TECNICI

CODICE	829449	CORRENTE DI USCITA #1(USB)	2,4 A	TENSIONE INGRE.DC CONVERTER	12 V
TENSIONE DI RETE MONOFASE	100-240 V	TENSIONE DI USCITA #2(USB)	(N°1TypeAQC)5/9/12V	TENS.USCI.AC-CONVERTER 1ph	(N° 3) 230 V
TENSIONE DC IN CARICA(JACK)	(N° 2) 12-30 V	OUT USB 2 QC	18 W	TENSIONE USCITA DC	(cigarsocket)12VV
FREQUENZA RETE IN CARICA	50/60 Hz	CORRENTE DI USCITA #2(USB)	3 / 2 / 1,5 A	FREQUENZA USCITA AC CONV.	50 Hz
POTENZA ASSORBITA CARICA	200 W	TENSIONE DI USCITA #3(USB)	(N°2typeC)5/9/12/15/20V	POTENZA CONT.USCITA-CONVE.	PureSineWave1000W
FUSIBILE DI RETE	2,5 A	OUT USB 3 PD	100 W	POTENZA MAX USCITA-CONVER.	2000 W
CORRENTE DI CARICA	7,5 A	CORRENTE DI USCITA #3(USB)	3 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CAPACITA' DELLA BATTERIA	1280 Wh	TENSIONE DI USCITA #1(JACK)	12 V	DIMENSIONI (LxWxH)	27 x 36 x 28 cm
CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	1000 A	CORRENTE USCITA #1(JACK)	10 A	PESO	17 kg
TENSIONE DI USCITA #1(USB)	(N°3 Type A) 5 V	TENSIONE DI USCITA #2(JACK)	12 V	NOTE :	230 lumen
OUT USB 1	12 W	CORRENTE USCITA #2(JACK)	10 A		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125488	CAVO DI RICARICA PER AUTO
168052	ALIMENTATORE P.U. 1300

ACCESSORI OPTIONAL

ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO

804652	CAVO DI AVVIAMENTO CON PINZE SMART
807688	PANNELLO SOLARE 18V 110W

DESCRIZIONE

Power station portatile a onda sinusoidale pura con batteria al litio per ricaricare o alimentare diverse tipologie di dispositivi. Costituisce una fonte indipendente di energia nelle attività all'aperto o in assenza di alimentazione elettrica. È dotata di numerose uscite (USB, 12V-CC, 230V-CA) per ricaricare o utilizzare dispositivi elettrici ed elettronici anche simultaneamente. Può essere usata come avviatore per mezzi a 12V.

Il display lcd consente di visualizzare le diverse informazioni, anche in ambienti bui o poco illuminati, come la percentuale di carica delle batterie e le ore di funzionamento stimate a seconda dell'uscita attiva; i Watt assorbiti da ciascuna uscita. La luce led (230 lumen) con 5 modalità di funzionamento la rende una fonte di illuminazione in caso di necessità. Può essere collegata a una batteria esterna per aumentarne la capacità.

Compatta e trasportabile ovunque è necessario il suo impiego. Sicura, implementa numerose protezioni (sovracorrente, cortocircuito, sovratensione, sovraccarico, scarica eccessiva, sovratemperatura).

Dotata di cavo con spina accendisigari e alimentatore.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI