



START

POWER BANK

LED LIGHT



- Avviatore multifunzione professionale al litio a 12V. 2000A start max.
- Equipaggiato con batterie altamente performanti; ricarica veloce e completa grazie a celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza.
- Due uscite USB (1A-2,1A) per la carica di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, etc).
- Potente fonte di illuminazione. 2 luci led ad alta intensità e 3 modalità di funzionamento.
- Compatto ma leggero; robusto grazie alla cover antishock.
- Protezione contro l'inversione di polarità.

DATI TECNICI

CODICE	829572	CORRENTE DI AVVIAMENTO	600 A	CORRENTE DI USCITA #2(USB)	2,1 A
TENSIONE RETE CARICA 1ph	100 - 240 V	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	2000 A	DIMENSIONI (LxWxH)	21 x 12 x 7 cm
FREQUENZA RETE IN CARICA	50 / 60 Hz	TENSIONE DI USCITA #1(USB)	5 V	PESO	1,1 kg
CAPACITA' DELLA BATTERIA	12000 mAh	CORRENTE DI USCITA #1(USB)	1 A		
TENSIONE DI AVVIAMENTO	12 V	TENSIONE DI USCITA #2(USB)	5 V		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125182	CAVI AVVIAMENTO
125183	CAVO DI RICARICA PER AUTO
168047	ALIMENTATORE

DESCRIZIONE

Avviatore multifunzione al litio a 12V, dotato di:

- due uscite USB (1A- 2,1A) per la carica (power bank) di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, etc),
- luci led ad alta intensità con tre modalità di funzionamento per illuminazione fissa o di emergenza.

Utilizza celle a polimeri di litio LiPO ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce, monitorata da una serie di led.

Compatto e robusto è stato progettato per utilizzo professionale.

Protezione contro inversioni di polarità.

Completo di cavi di avviamento, spina accendisigari e alimentatore di rete.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



CERTIFICATO