



- Carregador de bateria e arrancador para baterias WET de 12/24V e para o arranque rápido de todos os tipos de veículos, carrinhas, autocarros. 570A max.
- Seleção de carregamento normal, carregamento rápido (BOOST), arranque rápido.
- Visualização da corrente de carga e de arranque.



- Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	829384	TENSÃO CARGA/PARTIDA	12 / 24 V	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	20 Ah
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	90 A	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	1550 Ah
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	70 A	POSIÇÕES DE REGULAGEM	4
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	2 kW	CORR. PARTIDA 1V/C EN60335-2-29	360 A	DIMENSÕES (CxLxA)	36,5 x 46 x 75,5 cm
POTÊNCIA ABSORVIDA ARRANQUE	10 kW	CORRENTE PARTIDA MAX	570 A	PESO	24 kg

ACESSÓRIOS A PEDIDO

FUSÍVEIS CARREGADORES DE BATERIA

802029 FUSÍVEIS 100A 20 PCS

DESCRIÇÃO

Carregador e arrancador para carga de baterias de eletrólito livre (WET) com 12V/24V e para arranque de todos os tipos de automóveis, camionetas e carrinhas.

Características:

- escolha de carga normal, rápida (BOOST), arranque rápido;
- temporizador para carga rápida;
- visualização das correntes de carga e arranque;
- proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO