



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	829566	CORRENTE PARTIDA MAX	1500 A	CORRENTE SAÍDA #1 (JACK)	10 A
TENSÃO REDE CARGA 1ph	100 - 240 V	TENSÃO DE SAÍDA #1 (USB)	5 V	TENSÃO DE SAÍDA #2 (USB)	19 V
Freq rede em carregamento	50 / 60 Hz	CORRENTE SAÍDA #1(USB)	1 A	CORRENTE SAÍDA #2(JACK)	3,5 A
CAPACIDADE DE CARGA	12000 mAh	TENSÃO DE SAÍDA #3 (USB)	5 V	DIMENSÕES (CxLxA)	17,5 x 7,5 x 3 cm
TENSÃO DE ARRANQUE	12 V	CORRENTE SAÍDA #2(USB)	2,1 A	PESO	0,95 kg
CORRENTE DE PARTIDA	450 A	TENSÃO DE SAÍDA #1 (JACK)	12 V		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

954193	TALEGA
124916	CABOS DE ARRANQUE
124915	CABO CARREGADOR PARA AUTOMÓVEL
169888	FONTE ALIMENTAÇÃO
124913	CONECTORES PARA COMPUTADOR + CABO
125272	ADAPTADORES MULTIPLUGUE USB

ACESSÓRIOS A PEDIDO

OUTROS ACESSÓRIOS CARREGAMENTO/ARRANQUE

802935	OBD II MEMORY SAVER CABLE - JACK
802950	ACCESSORIES KIT

DESCRIÇÃO

Arrancador ultracompacto portátil de emergência, multifunções, 12V, para motocicletas, automóveis, caravanas, motores náuticos, etc.

Equipado com duas portas USB (1A-2,1A) para carregar (banco de energia) dispositivos eletrônicos (tablets, smartphones, leitores MP3, câmeras, etc.), duas saídas 12V/19V para computadores portáteis e outros dispositivos, duas luzes LED de emergência de alta intensidade.

Utiliza células de lítio LiPo de alta frequência que proporcionam um carregamento rápido e completo, constantemente monitorizado por uma série de LEDs.

Fornecido com cabos de arranque, vários conectores para dispositivos móveis, adaptador para isqueiro e alimentador de rede.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



CERTIFICADO

LIGAÇÕES ÚTEIS



VIDEO