DRIVE 13000

Drive 13000
TELWIN

USB
12V
START
POWER BANK
LED LIGHT
SUPPLY

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	**829566**	CORRENTE PARTIDA MAX	**1500 A**	CORRENTE SAÍDA #1(JACK)	**10 A**
TENSÃO REDE CARGA 1ph	**100 - 240 V**	TENSÃO DE SAÍDA #1 (USB)	**5 V**	TENSÃO DE SAÍDA #2 (USB)	**19 V**
Freq rede em carregamento	**50 / 60 Hz**	CORRENTE SAÍDA #1(USB)	**1 A**	CORRENTE SAÍDA #2(JACK)	**3,5 A**
CAPACIDADE DE CARGA	**12000 mAh**	TENSÃO DE SAÍDA #3 (USB)	**5 V**	DIMENSÕES (CxLxA)	**17,5 x 7,5 x 3 cm**
TENSÃO DE ARRANQUE	**12 V**	CORRENTE SAÍDA #2(USB)	**2,1 A**	PESO	**0,95 kg**
CORRENTE DE PARTIDA	**450 A**	TENSÃO DE SAÍDA #1 (JACK)	**12 V**		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

954193	TALEGA
124916	CABOS DE ARRANQUE
124915	CABO CARREGADOR PARA AUTOMÓVEL
169888	FONTE ALIMENTAÇÃO
124913	CONECTORES PARA COMPUTADOR + CABO
125272	ADAPTADORES MULTIPLUGUE USB

ACESSÓRIOS A PEDIDO

OUTROS ACESSÓRIOS CARREGAMENTO/ARRANQUE	
802935	OBD II MEMORY SAVER CABLE - JACK
802950	ACCESSORIES KIT

DESCRIÇÃO

Arrancador ultracompacto portátil de emergência, multifunções, 12V, para motociclos, automóveis, caravanas, motores náuticos, etc.
Equipado com duas portas USB (1A-2,1A) para carregar (banco de energia) dispositivos eletrónicos (tablets, smartphones, leitores MP3, câmaras, etc.), duas saídas 12V/19V para computadores portáteis e outros dispositivos, duas luzes LED de emergência de alta intensidade.
Utiliza células de lítio LiPo de alta frequência que proporcionam um carregamento rápido e completo, constantemente monitorizado por uma série de LEDs.
Fornecido com cabos de arranque, vários conectores para dispositivos móveis, adaptador para isqueiro e alimentador de rede.

DESCARREGAR

IMAGEM DO CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO

LIGAÇÕES ÚTEIS

VIDEO