DRIVE 13000

- Avviatore portatile ultracompatto di emergenza a 12V multifunzione per moto, auto, camper, imbarcazioni a motore, etc. Le dimensioni contenute lo rendono adatto ad essere riposto nel vano portaoggetti dell'auto.
- Avviatore: Equipaggiato con batterie altamente performanti da 1500A di picco. Completo di cavi di avviamento, vari connettori per dispositivi mobili, spina accendisigari, alimentatore di rete il tutto nella comoda borsa in pelle.
- Power Bank: è dotato di due uscite USB (1A-2,1A) per la carica di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, MP3, macchine fotografiche, etc) e di due uscite a 12V/19V per l'alimentazione di laptop ed altri dispositivi.
- Diventa all'occorrenza lampada di emergenza con due luci al LED ad alta luminosità. L'ideale da avere sempre in auto.

DATI TECNICI

CODICE	**829566**	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	**1500 A**	CORRENTE USCITA #1(JACK)	**10 A**
TENSIONE RETE CARICA 1ph	**100 - 240 V**	TENSIONE DI USCITA #1(USB)	**5 V**	TENSIONE DI USCITA #2(JACK)	**19 V**
FREQUENZA RETE IN CARICA	**50 / 60 Hz**	CORRENTE DI USCITA #1(USB)	**1 A**	CORRENTE USCITA #2(JACK)	**3,5 A**
CAPACITA' DELLA BATTERIA	**12000 mAh**	TENSIONE DI USCITA #2(USB)	**5 V**	DIMENSIONI (LxWxH)	**17,5 x 7,5 x 3 cm**
TENSIONE DI AVVIAMENTO	**12 V**	CORRENTE DI USCITA #2(USB)	**2,1 A**	PESO	**0,95 kg**
CORRENTE DI AVVIAMENTO	**450 A**	TENSIONE DI USCITA #1(JACK)	**12 V**		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

954193	SACCHETTO
124916	CAVI AVVIAMENTO
124915	CAVO DI RICARICA PER AUTO
169888	ALIMENTATORE
124913	CONNETTORI PER COMPUTER + CAVO
125272	ADATTATORI USB MULTISPINA

ACCESSORI OPTIONAL

ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO	
802935	OBD II MEMORY SAVER CABLE - JACK
802950	KIT ACCESSORI

DESCRIZIONE

Avviatore portatile ultracompatto di emergenza a 12V multifunzione per moto, auto, camper, motori marini, etc.
E' dotato di due uscite USB (1A-2,1A) per la carica (power bank) di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, MP3, notebook, macchine fotografiche, etc), di due uscite a 12V/19V per l'alimentazione di laptop ed altri dispositivi, di due luci di emergenza a led ad alta intensità.
Utilizza celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce, costantemente monitorata da una serie di led.
Completo di cavi di avviamento, vari connettori per dispositivi mobili, spina accendisigari e alimentatore di rete

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

CERTIFICATO

LINK UTILI

VIDEO