

ALPINE 18 BOOST



12V

24V



- Batterieladegerät für Batterien vom Typ WET mit 12/24 V. Mit Amperemeter und Wählschalter für normales oder schnelles (BOOST) Laden. 200 W.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

TECHNISCHE DATEN

KODE	807545	LADESPANNUNG	12 / 24 V	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	185 / 90 Ah
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	230 V	EFFEKTIVE LADUNGSTROM	14 / 8 A	SCHALTSTUFEN	2
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	9 / 5 A	ABMESSUNGEN (LxWxH)	17 x 25 x 16,5 cm
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	200 W	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	14 / 6 Ah	GEWICHT	3,5 kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

123555	KABEL POSITIVE 1,5 MMQ 1 M
123556	MASSEKABEL 1,5 MMQ 1 M
712623	COLORADO 40R POSITIVE ZANGE 40A
712624	COLORADO 40B MASSEKLEMME 40A

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN

802256	SICHERUNGEN 15A 10 STK
--------	------------------------

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24V, Spannung.
Ausgestattet mit Schutz gegen Überlastung und Umpolung.
Mit Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung.
Mit Ammeter ausgestattet.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE