



- Batterieladegerät für Batterien vom Typ WET mit 12/24 V. Mit Amperemeter und Wählschalter für normales oder schnelles (BOOST) Laden. 300 W.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

TECHNISCHE DATEN

KODE	807546	LADESPANNUNG	12 / 24 V	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	225 / 180 Ah
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	230 V	EFFEKTIVE LADUNGSTROM	18 / 12 A	SCHALTSTUFEN	2
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	12 / 8 A	ABMESSUNGEN (LxWxH)	22,5 x 29 x 20,5 cm
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	300 W	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	30 / 20 Ah	GEWICHT	6,9 kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

123985	MASSEKABEL 2,5 MMQ 1,5 M
123986	KABEL POSITIVE 2,5 MMQ 1,5 M
712623	COLORADO 40R POSITIVE ZANGE 40A
712624	COLORADO 40B MASSEKLEMME 40A

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN	
802257	SICHERUNGEN 20A 10 STK

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V/24V, Spannung. Ausgestattet mit Schutz gegen Überlastung und Umpolung. Mit Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung. Mit Ammeter ausgestattet.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE