



- Batterieladegerät für Batterien vom Typ WET mit 12/24 V. Mit Amperemeter und Wählschalter für normales oder schnelles (BOOST) Laden. 800 W.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

TECHNISCHE DATEN

KODE	807547	LADESPANNUNG	12 / 24 V	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	400 Ah
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	230 V	EFFIZIENTE LADUNGSTROM	30 A	SCHALTSTUFEN	3
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	20 A	ABMESSUNGEN (LxWxH)	22,5 x 29 x 20,5 cm
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	800 W	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	15 Ah	GEWICHT	8,6 kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

123987	KABEL 4 MMQ 1,5 M UND MASSEZANGE
123988	KABEL 4MMQ 1,5M + POSITIVE ZANGE

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN	
802256	SICHERUNGEN 15A 10 STK

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V/24V, Spannung. Ausgestattet mit Schutz gegen Überlastung und Umpolung. Mit Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung. Mit Ammeter ausgestattet.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE



ZERTIFIKAT