



- Batterieladegerät und Starter: Laden von Batterien vom Typ WET/START/STOP und Starten jedes beliebigen Benzin- und Dieselmotors mit 70 hp mit 12/24 V.
- Auswahl normaler Ladevorgang, Schnellladevorgang (BOOST), Schnellstart.
- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

## TECHNISCHE DATEN

KODE	<b>807551</b>	AUFLADE UND ANLASS.	<b>12 / 24 V</b>	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	<b>20 Ah</b>
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	<b>230 V</b>	EFFEKTIVE LADUNGSTROM	<b>45 A</b>	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	<b>700 Ah</b>
NETZFREQUENZ	<b>50 / 60 Hz</b>	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	<b>31 A</b>	SCHALTSTUFEN	<b>3</b>
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	<b>1 kW</b>	STARTSTROM 1V/C EN60335-29	<b>180 A</b>	ABMESSUNGEN (LxWxH)	<b>26,5 x 34,5 x 23 cm</b>
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI STA.	<b>6,4 kW</b>	MAX STARTSTROM	<b>300 A</b>	GEWICHT	<b>10,9 kg</b>

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

123425	KABEL 10 MMQ 2 M
712001	COLORADO 150B MASSEKLEMME 150A
712002	COLORADO 150R POSITIVE ZANGE 150A
120825	KABEL TW05V-F 1X010 L=02.00M-ÖSE

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

<b>BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN</b>	
802259	SICHERUNGEN 50A 20 STK

## BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V/24V Spannung und zum Anlassen sämtlicher Fahrzeugtypen mit Benzinmotoren und Dieselmotoren bis 70 hp.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

## HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE