



- Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungslade- und Testgerät für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit 6/12 V.
- Basierend auf der ausgewählten Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic. Auswahl von 3 Ladespannungen: 6 V, 12 V/1 A (Motorrad), 12 V/4 A (Pkw). LED-Ladestandanzeige.
- Erweiterte Funktionen: AGM zum Laden und Erhaltungsladen von AGM-Batterien; COLD zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen; RECOVERY zur Wiederherstellung sulfatierter Batterien.
- Die Schutzart IP65 stellt den Schutz vor Staub, Wasser und Feuchtigkeit sicher. Kompakt und leicht, um einfach transportiert und positioniert werden zu können.
- Die Schutzeinrichtungen gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung garantieren Sicherheit.
- Kabel mit Zangen und Kabel mit Ösen sind enthalten.

## TECHNISCHE DATEN

KODE	<b>807567</b>	LADESPANNUNG	<b>6 / 12 V</b>	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	<b>70 Ah</b>
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	<b>230 V</b>	EFFEKTIVE LADUNGSTROM	<b>1 / 4 A</b>	SCHUTZKLASSE	<b>IP65</b>
NETZFREQUENZ	<b>50 / 60 Hz</b>	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	<b>1 / 4 A</b>	ABMESSUNGEN (LxWxH)	<b>17 x 6,5 x 3,5 cm</b>
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	<b>55 W</b>	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	<b>2 Ah</b>	GEWICHT	<b>0,6 kg</b>

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

125017	EYELETS PATCH CORD
125018	CLAMPS PATCH CORD

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

SONSTIGES LADE-/STARTZUBEHÖR	
802986	STECKVERBINDER BATTERIE MIT ÖSEN M6
804037	STECKVERBINDER BATTERIE MIT ÖSEN M8
804038	STECKVERBINDER MIT 12V-STECKER FÜR ZIGARETTENANZÜNDER BEI AUTO UND MOTORRAD

## BESCHREIBUNG

Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungsladegerät für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB mit 6/12V. Wahl von 3 Ladespannungen beim Pulse Tronic: 6V, 12V/1A (Moto), 12V/4A (Auto). Erweiterte Funktionen zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen und von AGM Batterien.

Die Aktivierung der RECOVERY-Funktion ermöglicht die Wiederherstellung sulfatierter Batterien.

Eigenschaften:

- Automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- 3 Ladespannungen;
- LED-Anzeige des Ladeszustand;
- AGM-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von AGM-Batterien;
- COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen;
- RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien;
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Verpolung.

Kabel mit Zangen und Kabel mit Ösen sind enthalten.

## HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



BROCHURE