



ELEMENTS

12V

24V

Wet

EFB



- Batterieladegerät und Starter: Batterieladegerät WET, EFB von 12/24 V und Schnellstart aller Arten von Autos, Lieferwagen, usw. (max. 300 A).
- Auswahl normaler Ladevorgang, Schnellladevorgang (BOOST), Schnellstart.
- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

TECHNISCHE DATEN

KODE	829490	AUFLADE UND ANLASS.	12 / 24 V	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	20 Ah
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	230 V	EFFIZIENTE LADUNGSTROM	45 A	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	700 Ah
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	31 A	SCHALTSTUFEN	3
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	1 kW	STARTSTROM 1V/C EN60335-29	180 A	ABMESSUNGEN (LxWxH)	26,1x39,5x80,8cm
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI STA.	6,4 kW	MAX STARTSTROM	300 A	GEWICHT	15 kg

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN

802259 SICHERUNGEN 50A 20 STK

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von WET/EFB Batterien mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart;
- Anzeige Lade-und Anlaßstrom;
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

Kabel mit Zangen sind enthalten.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE



ZERTIFIKAT