



- Ultrakompakter tragbarer 12-V-Notstarter in der Multifunktionsausführung etwa für Motorräder, Autos, Wohnmobile, Bootsmotoren usw. Die geringe Größe macht es für die Aufbewahrung im Handschuhfach des Autos geeignet.
- STARTER: Ausgestattet mit 1200 Hochleistungsbatterien; zum Lieferumfang gehören: Startkabel, verschiedene Steckverbinder für mobile Einrichtungen, Zigarettenanzünder und Netzspeisegerät, alles in einer bequemen Ledertasche.
- POWER BANK: Ausgestattet mit zwei USB-Ausgängen (1A-2,1A) zum Laden von elektronischen Geräten (Tablets, Smartphones, MP3-Player, Notebooks, Fotoapparate usw.), mit zwei 12V/19V Ausgängen zur Stromversorgung von Laptops und anderen Geräten.
- Bei Bedarf wird es zu einer Notlampe mit zwei hochhellen LED-Leuchten; toll, immer im Auto zu haben.

TECHNISCHE DATEN

KODE	829565	MAX STARTSTROM	1200 A	AUSGANGSTROM #1(JACK)	10 A
LADUNGSNETZSPANNUNG 1ph	100 - 240 V	AUSGANGSSPANNUNG #1(USB)	5 V	AUSGANGSSPANNUNG #2(JACK)	19 V
LADUNGSNETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	AUSGANGSTROM #1(USB)	1 A	AUSGANGSTROM #2(JACK)	3,5 A
KAPAZITAET DER BATTERIE	9000 mAh	AUSGANGSSPANNUNG #2(USB)	5 V	ABMESSUNGEN (LxWxH)	17,5 x 7,5 x 3 cm
STARTSPANNUNG	12 V	AUSGANGSTROM #2(USB)	2,1 A	GEWICHT	0,908 kg
STARTSTROM	350 A	AUSGANGSSPANNUNG #1(JACK)	12 V		

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

954193	TASCHE
124916	STARHILFEKABEL
124915	AUTOLADEKABEL
169888	NETZTEIL
124913	COMPUTERANSCHLÜSSE + KABEL
125272	USB-MULTISTECKER-ADAPTER

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

SONSTIGES LADE-/STARTZUBEHÖR

802935	OBD II MEMORY SAVER CABLE - JACK
802950	ZUBEHOERE KIT

BESCHREIBUNG

Ultrakompakter tragbarer 12-V-Notstarter in der Multifunktionsausführung etwa für Motorräder, Autos, Wohnmobile oder Bootsmotoren.

Ausgestattet mit zwei USB-Ausgängen (1A-2,1A) zum Laden (Power Bank) von elektronischen Geräten (Tablets, Smartphones, MP3-Player, Fotoapparate etc.), mit zwei 12V/19-V- Ausgängen zur Stromversorgung von Laptops und anderen Geräten sowie mit zwei starken LED-Notleuchten.

Es arbeitet mit hoch effizienten Lithiumpolymerzellen, LiPo, die einen kompletten, zügig ablaufenden Aufladevorgang gewährleisten, der sich anhand einer Reihe LEDs laufend überwachen lässt.

Zum Lieferumfang gehören: Startkabel, verschiedene Steckverbinder für mobile Einrichtungen, Zigarettenanzünder und Netzspeisegerät.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



BROCHURE



ZERTIFIKAT

NÜTZLICHE LINKS



VIDEO