



- Cargador de baterías, mantenedor de carga y tester electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12/24V con pantalla LCD.
- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada.
- Funciones avanzadas: BOOST para recarga rápida; COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas; TEST alternador, arranque y estado de carga de batería; RECOVERY para el restablecimiento de las baterías sulfatadas; SUPPLY para la alimentación continua y fiable durante los cambios de batería.
- Dimensiones y peso contenidos. Pensado para colgar en la pared.
- Seguridad garantizada por las protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.
- Incluye cable con pinzas.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	807611	CORRIENTE CARGA EFFICACE	45 / 23 A	GRADO DE PROTECCION	IP33
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	40 / 20 A	DIMENSIONES (LxWxH)	9,2x20x33 cm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORRIENTE CARGA RAPIDA/ARRANQU	40 A	PESO	3,13 kg
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	610 W	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	10 Ah		
TENSION DE CARGA	12 / 24 V	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	600 Ah		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

125277 CLAMPS PATCH CORD

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

OTROS ACCESORIOS DE CARGA/ARRA

803086 KIT ESTRIBO DE SOSTEN

803087 KIT IMÁN

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías, mantenedor de carga y tester electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12V/24V con pantalla LCD.

Programas de carga y mantenimiento en Pulse Tronic específicos para la tecnología de la batería seleccionada.

Función BOOST para la carga rapida. Función avanzada para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas. La activación de la función RECOVERY permite restablecer las baterías sulfatadas. Efectúa el test del alternador y de la batería del vehículo.

Es una fuente de alimentación continua y fiable durante los cambios de batería.

Utilización simplificada y visualización inmediata de los parámetros gracias a la pantalla LCD.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada;
- Función BOOST para la carga rapida de baterías;
- Función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas;
- Función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas;
- Función TEST de batería, arranque y alternador;
- Función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería;
- Pantalla LCD;
- Selección de la tensión de la batería;
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.

Con dispositivo PFC.

Equipado con cables con pinzas.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES