



ELEMENTS

12V

24V

Wet

EFB



- Cargador de baterías y arrancador: carga de baterías WET, EFB de 12/24V y arranque rápido de todos los coches, furgonetas, etc. (300A máx.).
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.
- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	829490	TENSION CARGA	12 / 24 V	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	20 Ah
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	45 A	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	700 Ah
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	31 A	POSICIONES DE REGULATION	3
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	1 kW	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	180 A	DIMENSIONES (LxWxH)	26,1x39,5x80,8cm
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	6,4 kW	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	300 A	PESO	15 kg

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA

802259 FUSIBLES 50A 20 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías WET/EFB con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

Características:

- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido;
- Visualización de la corriente de carga y de arranque;
- Protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

Equipado con cables con pinzas.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO