

SPRINTER 6000 START




ELEMENTS

12V

24V

Wet

EFB



- Chargeur de batterie et démarreur : chargeur de batteries WET, START-STOP de 12/24V et démarrage rapide de tous les types d'automobiles, fourgons, etc. (570 A max).
- Sélection charge normale, charge rapide (BOOST), démarrage rapide.
- Affichage du courant de charge et de démarrage.
- Protection contre les surcharges et l'inversion de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	829392	TENSION CHARGE/DEMARRAGE	12 / 24 V	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	20 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	105 A	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	1550 Ah
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	70 A	POSITIONS DE REGLAGE	4
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	2,2 kW	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29	360 A	DIMENSIONS (LxLxH)	32 x 38 x 78 cm
PUISSANCE ABSORBEE DEMARR.	12 kW	COURANT DE DEMARRAGE MAX	570 A	POIDS	24 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

712001	COLORADO 150B PINCE DE MASSE 150A
712002	COLORADO 150R PINCE POSITIV 150A

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE

802029	FUSIBLES 100A 20 PCS
--------	----------------------

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12V/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers.

Caractéristiques:

- sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide
- affichage du courant de charge et de démarrage
- protection contre surcharges et inversion de polarité.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT

LIENS UTILES



VIDEO