



- Caricabatterie per batterie WET da 12/24V. Dotato di amperometro e selettore di carica normale o rapida (BOOST). 200W.
- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>807545</b>	TENSIONE DI CARICA	<b>12 / 24 V</b>	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	<b>185 / 90 Ah</b>
TENSIONE DI RETE MONOFASE	<b>230 V</b>	CORRENTE CARICA EFFICACE	<b>14 / 8 A</b>	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	<b>2</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	<b>9 / 5 A</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>17 x 25 x 16,5 cm</b>
POTENZA ASSORBITA CARICA	<b>200 W</b>	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	<b>14 / 6 Ah</b>	PESO	<b>3,5 kg</b>

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

123555	CAVO POSITIVO 1,5 MMQ 1 M
123556	CAVO DI MASSA 1,5 MMQ 1 M
712623	COLORADO 40R PINZA POSITIVO 40A
712624	COLORADO 40B PINZA DI MASSA 40A

## ACCESSORI OPTIONAL

<b>FUSIBILI CARICABATTERIE</b>	
802256	FUSIBILI 15A 10 PZ

## DESCRIZIONE

Carica batterie per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V.  
Con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.  
Dotato di selettore carica normale, carica rapida (BOOST) ed amperometro.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI