

ENERGY 650 START



























- Caricabatterie e avviatore per batterie WET da 12/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri, macchine movimento terra, trattori e camion.
- Carica rapida (BOOST) e avviamento rapido.
- Comando a distanza. Timer per programmare la carica BOOST temporizzata e non sovraccaricare la batteria.



		1 11						
Vicuality	727IANA	della	corrente	Иı	Carica	A 0	∟awwiam	ı∆nt∧

Protezione	contro	isovr	accarichi	ed	inversione	di	polarità.



DATI TECNICI

CODICE	829385	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	20 Ah
TENSIONE DI RETE TRIFASE	230 / 400 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	100 A	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	1600 / 800 Ah
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	80 A	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	5
POTENZA ASSORBITA CARICA	2,5 kW	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	640 A	DIMENSIONI (LxWxH)	36,5 x 46 x 75,5 cm
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	20 kW	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	1000 A	PESO PESO	38 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123993 COMANDO A DISTANZA 6 M

ACCESSORI OPTIONAL

FUSIBILI CARICABATTERIE

802131 FUSIBILI LAMELLA 100A 10 PZ

DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri, macchine movimento terra, trattori e camion. Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- temporizzatore per la carica rapida
- comando a distanza
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI