

ALPINE 20 BOOST



12V

24V



- Carregador para baterias WET de 12/24V. Equipado com amperómetro e seletor de carga normal ou rápida (BOOST). 300W.
- Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	807546	TENSÃO DE CARREGAMENTO	12 / 24 V	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	225 / 180 Ah
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	18 / 12 A	POSIÇÕES DE REGULAGEM	2
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	12 / 8 A	DIMENSÕES (CxLxA)	22,5 x 29 x 20,5 cm
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	300 W	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	30 / 20 Ah	PESO	6,9 kg

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

123985	WORK CABLE 2,5 MMQ 1,5 M
123986	POSITIVE CABLE 2,5 MMQ 1,5 M
712623	COLORADO 40R POSITIVE CLAMP 40A
712624	COLORADO 40B WORK CLAMP 40A

ACESSÓRIOS A PEDIDO

FUSÍVEIS CARREGADORES DE BATERIA

802257	FUSÍVEIS 20A 10PCS
--------	--------------------

DESCRIÇÃO

Carregador para baterias convencionais (WET) com 12V/24V.

Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

Equipado com seletor para carga normal ou rápida (BOOST). Equipado com amperímetro. .

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO