



- Carregador de bateria e arrancador para baterias WET de 12/24V e para o arranque rápido de todos os tipos de veículos, carrinhas, autocarros, máquinas de terraplanagem, tratores e camiões.
- Carregamento rápido (BOOST) e arranque rápido.
- Comando à distância. Temporizador para programar o carregamento BOOST temporizado e não sobrecarregar a bateria.



- Visualização da corrente de carga e de arranque.
- Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	829385	TENSÃO CARGA/PARTIDA	12 / 24 V	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	20 Ah
TENSÃO DE REDE TRIFÁSICA	230 / 400 V	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	100 A	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	1600 / 800 Ah
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	80 A	POSIÇÕES DE REGULAGEM	5
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	2,5 kW	CORR. PARTIDA 1V/C EN60335-2-29	640 A	DIMENSÕES (CxLxA)	36,5 x 46 x 75,5 cm
POTÊNCIA ABSORVIDA ARRANQUE	20 kW	CORRENTE PARTIDA MAX	1000 A	PESO	38 kg

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

123993 REMOTE CONTROL 6 M

ACESSÓRIOS A PEDIDO

FUSÍVEIS CARREGADORES DE BATERIA

802131 FUSÍVEIS 100A 10 PCS

DESCRIÇÃO

Carregador e arrancador para carga de baterias de eletrólito livre (WET) com 12V/24V e para arranque de todos os tipos de automóveis, camionetas, carrinhas, veículos, equipamentos de terraplanagem, tratores e camiões.

Características:

- escolha de carga normal, rápida (BOOST), arranque rápido
- temporizador para carga rápida
- controlo remoto
- visualização da corrente de carga e arranque
- proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA